



## طریقه راه اندازی سیستم پیام رسانی و برقراری تماس با ویرادا

تمام مراحل زیر باید توسط شماره ی مالک اصلی انجام بشه 😊

تمام مراحل زیر اعم از اعداد، علامتها و فاصله ها رعایت شود و زبان کیبورد انگلیسی باشد.



با ارسال @123456 به شماره ی ویرادا ، شما مالک اصلی ویرادا میشدید و تمام گزارشات باز و بسته شدن در و اضافه کردن کاربر و اضافه کردن سنسورچشمی حرکتی و ریپوت فقط توسط شماره شما امکان پذیر هست

@123456

شماره شما بعنوان مالک ثبت گردید.



#@530492@

عملیات موفق!

برای تغییر رمز میتونی با ارسال

#رمز جدید شش رقمی @

به ویرادا رمز رو عوض کنین و توصیه میشه  
حتماحتما این کار انجام بدین



+ 09153626468

عملیات موفق!



عملیات موفق!

برای اضافه کردن کسانی که اونا هم  
بتونن با تماس گرفتن با ویرادا در رو باز  
کنن باید طبق شکل روبه رو شماره تلفن  
کاربران رو با علامت مثبت اول شماره  
اضافه کنین

و با ارسال سه منفی کنار هم تمام کاربران  
اضافه شده پاک میشن و نمیتونن در رو  
باز کنن



[+]

عملیات موفق!

[-]

عملیات موفق!

با ارسال [+] به ویرادا گزارش باز و بسته شدن در توسط تماس کاربران براتون میاد و با ارسال [-] گزارش ها غیرفعال میشن

{+}

عملیات موفق!

{-}

عملیات موفق!

با ارسال {+} به ویرادا حالت امنیتی رو فعال کنین از هر باز و بسته شدن در مطلع بشین و هر تحریک سنسور حرکتی از طریق تماس باهاتون یه شما هشدار میده و با ارسال {-} به ویرادا میتونین حالت امنیتی رو غیر فعال کنین و با این کار گزارش باز و بسته شدن در براتون پیامک نمیشه و تحریکات سنسور حرکتی بدون هشدار میشن



+\* 66775432

عملیات موفق!

-\* 66775432

عملیات موفق!

برای فعال کردن سنسور حرکتی  
+\* کدسنسور چشمی حرکتی رو به  
شماره ی ویرادا ارسال کنین و ویرادا  
در جواب بهتون میگه که عملیات  
موفقیت آمیز بوده و با ارسال -\*  
سنسور چشمی حرکتی حذف میشه



?

وضعیت ویرادا  
درپ: بسته  
امنیتی: فعال

با ارسال ؟ یا همون علامت سوال به  
ویرادا وضعیت بازویسته بودن در و  
فعال یا غیر فعال بودن سنسور چشمی  
حرکتی براتون ارسال میشه

اگر بازم سوالی داشتن میتونین از قسمت ارتباط با ما جوابتون بگیرین ✍️